


K-FIRE LITE

El K-FIRE-LITE es un proyector LED recargable de alta potencia diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los servicios de bomberos y rescate. Es compacto y sólo se tarda unos minutos en instalarlo. Su color rojo facilita su integración con el equipo de emergencia.




Nuestro modelo



K-Fire Lite

Batería de litio
22.000 Lúmenes
IP65
Tiempo de funcionamiento : : 2 Horas
20 Minutos
Altura: 3 m



 Fabricado en Gran Bretaña

Características detalladas

K-FIRE LITE

Eléctrico

| | |
|----------------------------|--------------|
| Número de focos por juego | 2 |
| Tipo de batería | Litio |
| Vida útil de LEDS (media) | 50 000 h |
| Iluminación instantánea | Sí |
| Tiempo de funcionamiento : | 2h20 Minutos |

Seguridad

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Resistencia al viento | 40 km/h |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente de uso | -15°/+40° |

Fotometría

| | |
|------------------------|-----------|
| Temperatura de color | 5 700 °K |
| Total de Lúmenes | 22 000 lm |
| Regulación de 1 a 100% | No |

Mecánica

| | |
|-------------------------|-----------|
| Peso por juego | 9,64 kg |
| Altura óptima de uso | 3 m |
| Tiempo medio de montaje | 2 Minutos |

Contenido

| | |
|--|----------|
| Tripode de 3mx2 | Incluido |
| Baterías de litio integradas con cargador | Incluido |
| Bolsa de almacenamiento para el foco K-Fire Lite (contiene 2 focos) | Incluido |
| Bolsa de almacenamiento para tripode K-Fire Lite (contiene 2 tripodes) | Incluido |

Opciones y accesorios

| | |
|---|--------|
| Juego de estabilidad K-Fire Lite (por tripode) | Opción |
| Batería adicional para duplicar la autonomía (4H40) | Opción |
| Cargador de baterías K-Fire Lite de 4, 5 ó 6 vías | Opción |